

混音器與聲音周邊

機架型混音器  
AM-100

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 聲音輸入端子     | 6x XLR (4 for Line-in/Mic-in adjustable)                             |
| 聲音輸出端子     | 2x XLR                                                               |
| 聲音顯示介面     | Audio Level LED                                                      |
| 聲音延遲       | ----                                                                 |
| 音訊取樣頻率     | ---                                                                  |
| 特別功能       | Tally Signal Output, A+V                                             |
| 外觀         | Rack-mountable with RMK-1 Rackmount Kit                              |
| 電源         | DC 12V 30W                                                           |
| 尺寸 (LxWxH) | 482 x 112 x 41 mm                                                    |
| 重量         | 1.8 kg                                                               |
| 操作溫度       | 0~40 °C                                                              |
| 附件         | 1 x AM-100 Audio Mixer<br>1 x AC Cord<br>1 x AD Switch DC 12V / 2.5A |